



Vor der Messung Sammelhalter auf Rundfunkbereich, Zeiger auf Mitte Skala, Regler voll aufdrehen. Messung ohne Empfang.

Alle Spannungen sind mit einem Spannungsmesser von 500 Ω je Volt (z. B. Siemens-T-Type, Gossen-Mavometer usw.) mit 500 V Bereich gegen Masse gemessen.

Gittervorspannung mit 15 V Bereich.

Pos.	Elektrische Teile	Bestellangaben Größe	Lg.- Nr.	Netto- Preis	Brutto- Preis	Pos.	Elektrische Teile	Bestellangaben Größe	Lg.- Nr.	Netto- Preis	Brutto- Preis
1	Röhre ACH 1					84	Kondensator	1000 pF	6684		
2	Röhre RENS 1284					97	Kondensator	250 pF	6706		
3	Röhre AB 1					19	Widerstand	250 Ω			
4	Röhre RES 964					20	Widerstand	20 k Ω			
5	Röhre RGN 1064					21	Widerstand	100 Ω	6359		
7	Saugkreisspule		9615			22	Widerstand	5 k Ω			
8	Saugkreiskondensator	50 pF	6707			23	Widerstand	4 k Ω			
	Saugkreis	9 kHz	9685*			24	Widerstand	20 k Ω	6370		
9	Antennenhauptspule mittel	70 pF	9616			41	Widerstand	30 k Ω	6360		
10	Kondensator					42	Widerstand	10 k Ω			
11	Antennenspule mittel					44	Widerstand	100 Ω			
12	Antennenspule lang					51	Widerstand	800 Ω			
13	Kreisspule mittel		9617			52	Widerstand	10 k Ω			
14	Kreisspule lang					57	Widerstand	70 k Ω			
15	Kondensator-quetsche	4 ... 45 pF				58	Widerstand	50 k Ω			
16	Kondensator-quetsche					59	Widerstand	20 k Ω	6359		
30	Spule mittel					67	Widerstand	1 M Ω			
31	Spule lang					68	Widerstand	0,5 M Ω			
32	Spule R K mittel					69	Widerstand	0,5 M Ω			
33	Spule R K lang					71	Widerstand	50 k Ω			
34	Kondensator-quetsche	4 ... 45 pF	9618			72	Widerstand	500 k Ω			
35	Kondensator-quetsche					74	Widerstand	0,5 M Ω			
36	Kondensator	30 pF	148			75	Widerstand	0,1 M Ω			
37	Kondensator	390 pF	6790			76	Widerstand	350 Ω	6360		
38	Kondensator	596 pF	6790			89	Widerstand	2 M Ω	6359		
39	Kondensator HF-Ausf.	10 000 pF	6684			66	Entkopplungsdrossel		9621		
46	Anodenspule					80	Rundentbrummer		9623		
47	Gitterspule					81	Lautstärkeregler	1 M Ω			
48	Ankopplungsspule		9619			82	Klangregler	50 k Ω	komb. 9624		
49	Kondensator	200 pF				86	Ausgangsübertrager		6075		
50	Kondensator	200 pF				87					
62	Spule (3. ZF-Kreis)		9620			88	s. Lautsprecher				
63	Kondensator	200 pF	6707			94	Beleuchtungslampe	4,5 V, 0,3 A	3514		
17	Drehkondensator kompl.		9622			93	Netztransformator		6076		
6	Kondensator	500 pF	6684			96	Thermosicherungsstreifen		2228		
27	Kondensator	100 pF	6684			18	Kondensator	0,1 μ F			
55	Elektrolyt-Kondensator	8 μ F, 6 V	6635			25	Kondensator	0,2 μ F			
64	Kondensator	50 pF	6708			26	Kondensator	0,2 μ F			
73	Kondensator	5000 pF	6684			43	Kondensator	1 μ F			
77	Kondensator	3000 pF	6684			53	Kondensator	1 μ F			
78	Kondensator	10 000 pF	6684			54	Kondensator	0,2 μ F			
79	Kondensator	8 μ F, 20 V	6705			56	Kondensator	0,5 μ F			
83	Kondensator	30 000 pF	6684			60	Kondensator	0,1 μ F			
						61	Kondensator	1 μ F			
						70	Kondensator	0,01 μ F			
						85	Kondensator	0,5 μ F			
						91	Kondensator	8 μ F			
						92	Kondensator	8 μ F			