

Dépannage.

Le remplacement des lampes existantes par d'autres, de type plus récents, ne peut se faire que si l'on prévoit soit un autre transformateur d'alimentation, avec secondaire de chauffage de 6,3 V, soit un petit transformateur de chauffage séparé, donnant 6,3 V au secondaire.

Dans le premier cas, lorsqu'on remplace le transformateur d'alimentation, il faut, bien entendu, remplacer toutes les lampes. On procèdera alors de la façon suivante :

La AK2 sera remplacée par une EK2 ou une ECH3.

La AF3 sera remplacée par une EF5 ou une EF3.

La AK2 sera remplacée par une EBL.

La AF7 sera remplacée par une EF6.

La AL2 sera remplacée par une EL2 ou une EL3. Dans ce dernier cas, cependant, il faudra diminuer la tension de polarisation de cette lampe (340 ohms) dans le retour HT et la ramener à [illegible] ohms.

Alignement.

Les transformateurs M. F. sont accordés sur 472 kc.