


ECH 42

EF 41

EAF 42





ECC 40

EL 41




EM 34

EL 41



Zeigerendstellung rechts



AZ 34

Sondyna A.G.
Zürich

Sondyna

E 5016

L1	ZF-Sperra	7087
L2	Antennen-Verlängerung Langw.	7087
L3	Antennen-Verlängerung Mitt.	7088
L4	Vorkreis Langwellen	7088
L5	Mittelwellen	7088
L6	Kurzwellen	7070
L7	Oscillator	7088
L8	Rückkoppl.	7088
L9	Kreispaule Mittelw.	7070
L10	Rückkoppl.	7070
L11	Kreispaule Kurzwellen	7070
L12	Rückkoppl.	7070
L13	Kreispaule	7070
L14	ZF Bandfilter	8018
L15	Zwischenspule	8018
L16	Gitterspule	8018
L17	ZF Bandfilter	8018
L18	Gitterspule	8018
L19	ZF Bandfilter	8018
L20	Gitterspule	8018
L21	Kurzwellen - Bandfilter	7070
Tr 1	Ausgangstransformator	8027
Tr 2	Netztransformat.	8027
	Widerstände nach Stückliste	12031
	Kondensatoren nach Stückliste	12032

ZF = 470 kHz

KONDENSATOREN

C1	500 pF	C17	6000 pF	C33	200 pF
C2	51 pF	C18	51 pF	C34	51 pF
C3	100 pF	C19	5-40 pF	C35	51 pF
C4	100 pF	C20	3-30 pF	C36	0,05 uF
C5	5-40 pF	C21	4-25 pF	C37	0,05 uF
C6	3-30 pF	C22	51 pF	C38	0,05 uF
C7	3-30 pF	C23	20 pF	C39	0,01 uF
C8	Drehko	C24	200 pF	C40	1000 pF
C9	100 pF	C25	200 pF	C41	500 pF
C10	0,075 uF	C26	200 pF	C42	500 pF
C11	0,02 uF	C27	5-40 pF	C43	100 pF
C12	51 pF	C28	200 pF	C44	0,02 uF
C13	Drehko	C29	200 pF	C45	0,01 uF
C14	100 pF	C30	0,05 uF	C46	100 uF
C15	187 pF	C31	200 pF	C47	2+32 uF
C16	530 pF	C32	200 pF	C48	40 uF

WIDERSTÄNDE

R1	1 Meg	R12	200 kOhm	R24	150 kOhm
R2	75 kOhm	R13	1 Meg	R25	510 kOhm
R3	75 kOhm	R15	1,5 Meg	R26	1 kOhm
R4	750 Ohm	R16	2 Meg	R27	1 kOhm
R5	51 kOhm	R17	1 Meg	R28	100 Ohm
R6	24 kOhm	R18	1 Meg	R29	80 Ohm
R7	510 Ohm	R19	51 kOhm	R30	80 Ohm
R8	2 kOhm	R20	75 kOhm	R31	1,8 kOhm
R9	100 kOhm	R21	200 kOhm	R32	30 Ohm
R10	100 kOhm	R22	200 kOhm	R33	20 kOhm
R11	100 kOhm	R23	1 Meg	R34	200 Ohm

Sondyna A.G.
Zürich

2 Sicherungen 5x20 mm mA.
1 Soffitte 6,3 Volt 0,3 Amp.
1 Beleuchtungslämpchen 6,3 V, 0,3 A.