



Dépannage.

Presque toutes les lampes peuvent être remplacées par d'autres plus modernes, en changeant les supports.

La 6A7 peut être remplacée par une 6A8 ou même une 6E3, ce qui améliorera grandement le fonctionnement de ce châssis en O.C.

La 6D6 ou 78 peut être remplacée par une 6K7 ou une 6M7.

La 75 peut être remplacée par une 6Q7 ou une 6H8. Dans ce dernier cas il faut prévoir une tension écran, constituée par une résistance de 1MΩ et un condensateur de découplage de 0,1µF.

La 42 peut être remplacée par une 6F6 ou par une 6V6. Dans ce dernier cas il convient d'ajuster la résistance de polarisation de cathode à 250 ohms environ (cette Voir la suite page suivante).