



| Nr. | BENENNUNG | BESTELL Nr. | Nr. | BENENNUNG | BESTELL Nr. | Nr. | BENENNUNG | BESTELL Nr. | Nr. | BENENNUNG | BESTELL Nr. |
|-----|--|----------------|-----|---|----------------|-----|--|----------------|-----|---------------------------------------|----------------|
| 1 | Kondensator, 2000 pF, 1500 V | 3053 N 40 | 17 | Mittelwellen-Antennenspule | C 5275 | 71 | Ausgleichskondensator, 4-25 pF | 3053 N 10 | 42 | Modulatorspule des Bandes | C 5290 |
| 2 | Widerstand, 1 MΩ, 0,5 Watt | 3010 N 44 | | Siehe noch unter Nr. 167 | | | Siehe noch unter Nr. 167 | | 43 | Ausgleichskondensator, 4-25 pF | 3053 N 10 |
| 3 | Röhrenabschirmkappe | C 1045-D | 18 | Ausgleichskondensator, 4-25 pF | 3053 N 10 | 72 | Langwellen-Antennenspule | C 5274 | 44 | Kondensator, 0,1 pF, 1500 V | 3053 N 62 |
| 4 | Widerstand in der Kappe 35 Ω, 0,5 Watt | 3010 N 5 | | Siehe noch unter Nr. 167 | | | Siehe noch unter Nr. 167 | | 45 | Modulatorspule des Bandes | C 5290 |
| 5 | Glimmerkondensator, 178 pF, ± 1% | 3053 N 19 | 19 | Drehkondensator (Kopplungskondensator des Mittelwellenband-Schemas) | 3053 N 32 | 29 | Kondensator, 54 pF, 1500 V | 3053 N 10 | 46 | Ausgleichskondensator, 4-25 pF | 3053 N 10 |
| 6 | Asttennenspule des gedachten 30 m Bandes | C 5293 | 20 | Glimmerkondensator, 200 pF, ± 10% | 3053 N 32 | 30 | Kondensator, 48.000 pF, 750 V | 3053 N 10 | 47 | Glimmerkondensator, 25 pF, ± 10% | 3053 N 10 |
| 7 | Glimmerkondensator, 178 pF, ± 1% | 3053 N 49 | 21 | Ausgleichskondensator, 4-25 pF | 3053 N 10 | 31 | Kondensator, 15.000 pF, 1500 V | 3053 N 10 | 48 | Drehkondensator | 3053 N 10 |
| 8 | Glimmerkondensator, 50 pF, ± 10% | 3053 N 17 | 22 | Siehe noch unter Nr. 167 | | 32 | Kondensator, 0,1 pF, 150 V | 3053 N 10 | 49 | Glimmerkondensator, 300 pF, ± 10% | 3053 N 10 |
| 9 | Asttennenspule des Bandes 13,3-22,5 m | C 5293 | 23 | Ausgleichskondensator, 4-25 pF | 3053 N 10 | 33 | Widerstand, 0,5 MΩ, 0,5 Watt | 3011 N 28 | 50 | Drehkondensator | 3053 N 10 |
| 10 | Ausgleichskondensator, 4-25 pF | 3053 N 10 | 24 | Mittelwellen-Modulatorspule | C 5273 | 34 | Widerstand, 3.000 Ω, 1 Watt | 3011 N 28 | 51 | Drehkondensator | 3053 N 10 |
| 11 | Glimmerkondensator, 70 pF, ± 10% | 3053 N 19 | | Siehe noch unter Nr. 167 | | 35 | Kondensator, 100 pF, 1500 V | 3053 N 10 | 52 | Drehkondensator | 3053 N 10 |
| 12 | Asttennenspule des Bandes 27,3-53 m | C 5294 | 25 | Langwellen-Modulatorspule | C 5272 | 36 | Modulatorspule des gedachten 20 m Bandes | C 5291 | 53 | Kondensator, 0,1 pF, 1500 V | 3053 N 10 |
| 13 | Ausgleichskondensator, 4-25 pF | 3053 N 10 | | Siehe noch unter Nr. 167 | | 37 | Glimmerkondensator, 178 pF, ± 1% | 3053 N 49 | 54 | Widerstand, 3.000 Ω, 1 Watt | 3011 N 28 |
| 14 | Glimmerkondensator, 70 pF, ± 10% | 3053 N 19 | 26 | Drehkondensator (Kopplungskondensator des Langwellenband-Schemas) | | 38 | Modulatorspule des gedachten 30 m Bandes | C 5290 | 55 | Widerstand, 3.000 Ω, 3 Watt | 3011 N 28 |
| 15 | Dreifach-Drehkondensator, 400 pF | B 3090-B | | | | 39 | Glimmerkondensator, 178 pF, ± 1% | 3053 N 49 | 56 | Glimmerkondensator, 500 pF, ± 10% | 3053 N 10 |
| 16 | Glimmerkondensator, 5 pF, ± 10% | 3053 N 3 | | | | 40 | Widerstand, 5.000 Ω, 1 Watt | 3011 N 28 | 57 | Keramischer Kondensator, 50 pF, ± 10% | 3053 N 10 |
| | Siehe noch unter Nr. 167 | | | | | 41 | Kondensator, 200 pF, 1500 V | 3053 N 10 | 58 | Widerstand, 3.000 Ω, 0,5 Watt | 3011 N 28 |
| | | | | | | | | | 59 | Widerstand, 3.000 Ω, 1 Watt | 3011 N 28 |



ORION

| Nr. | BENENNUNG | BESTELL-Nr. |
|-----|--|-------------|
| 60 | Elektrolytischer Kondensator, 16 μ F, (500/550 V) ... | 3040 N 7 |
| 61 | Ausgleichkondensator, 4–28 pF ... Siehe noch unter Nr. 1691 | |
| 62 | Keramischer Kondensator, 100 pF, $\pm 5\%$ | 3059 N 20 |
| 63 | Widerstand, 50.000 Ω , 0,5 Watt | 3015 N 32 |
| 64 | Kondensator, 0,1 μ F, 1500 V | 3053 N 62 |
| 65 | Glimmerkondensator, 235 pF, $\pm 2\%$... Siehe noch unter Nr. 1691 | 3058 N 24 |
| 66 | Widerstand, 0,1 M Ω , 0,5 Watt | 3015 N 35 |
| 67 | Oscillatorspule des gedehnten 20 m Bandes | C 5304 |
| 68 | Keramischer Kondensator, 200 pF, $\pm 1\%$ | 3059 N 31 |
| 69 | Kondensator, 0,1 μ F, 750 V | 3052 N 62 |
| 70 | Erste Zwischenfrequenz-Primärspule; daran Kopplungswindung. Siehe noch unter Nr. 1691 | B 1171 |
| 71 | Widerstand, 0,5 M Ω , 0,5 Watt | 3015 N 39 |
| 72 | Kondensator, 0,1 μ F, 1500 V | 3053 N 62 |
| 73 | Erste Zwischenfrequenz-Sekundärspule. Siehe noch unter Nr. 1691 | B 1185 |
| 74 | Glimmerkondensator, 235 pF, $\pm 2\%$... Siehe noch unter Nr. 1691 | 3058 N 24 |
| 75 | Ausgleichkondensator, 4–28 pF ... Siehe noch unter Nr. 1691 | |
| 76 | Widerstand, 0,1 M Ω ; 1 Watt | 3017 N 44 |
| 77 | Thermosicherung | B 6001 |
| 78 | Netzschalter, einfach | B 2014 - K |
| 79 | Netzschalter, zweifach | B 2008 - F |
| 79 | Glimmerkondensator, 300 pF, $\pm 2\%$ | 305 N 27 |
| 80 | Glimmerkondensator, 50 pF, $\pm 2\%$ | 3058 N 15 |
| 81 | Spule des Zwischenfrequenz-Siebes | C 5308 |
| 82 | Elektrolytischer Kondensator, 16 μ F (500/550 V) ... | 3040 N 7 |
| 83 | Netztransformator für 50 Perioden | B 1182 - A |
| 83 | Netztransformator für 25 Perioden | B 1182 - B |
| 84 | Lautsprecher-Erregerspule; Nr. des Lautsprechers | A 3045 A |
| 85 | Elektrolytischer Kondensator, 16 μ F (500/550 V) ... | 3040 N 7 |
| 86 | Widerstand, 80 Ω , 2 Watt | 3018 N 8 |
| 87 | Widerstand, 10 Ω , 0,5 Watt | 3015 N 61 |
| 88 | Elektrolytischer Kondensator 16 μ F (500/550 V) ... | 3040 N 7 |
| 89 | Glimmerkondensator, 20 pF, $\pm 10\%$ | 3058 N 9 |
| 90 | Zweite Zwischenfrequenz-Sekundärspule. Siehe noch unter Nr. 1701 | B 1183 |
| 91 | Glimmerkondensator, 235 pF, $\pm 2\%$... Siehe noch unter Nr. 1701 | 3058 N 24 |
| 92 | Widerstand, 0,4 M Ω , 0,5 Watt | 3015 N 51 |
| 93 | Ausgleichkondensator, 4–28 pF ... Siehe noch unter Nr. 1701 | |
| 94 | Glimmerkondensator, 235 pF, $\pm 2\%$... Siehe noch unter Nr. 1701 | 3058 N 24 |
| 95 | Ausgleichkondensator, 4–28 pF ... Siehe noch unter Nr. 1701 | |
| 96 | Zweite Zwischenfrequenz-Primärspule; daran Kopplungswindung. Siehe noch unter Nr. 1701 | B 1178 |
| 97 | Kondensator, 0,5 μ F, 750 V | 3052 N 65 |
| 98 | Kondensator, 50 pF, 1500 V | 3053 N 5 |
| 99 | Widerstand, 0,1 M Ω , 0,5 Watt | 3015 N 35 |
| 100 | Kondensator, 20.000 pF, 1500 V | 3053 N 53 |
| 101 | Glimmerkondensator, 10 pF, $\pm 10\%$ | 3058 N 7 |
| 102 | Widerstand, 10.000 Ω , 0,5 Watt | 3015 N 29 |
| 103 | Widerstand, 10 Ω , 3 Watt | 3019 N 8 |
| 104 | Keramischer Kondensator, 75 pF, $\pm 1\%$ | 3059 N 17 |
| 105 | Oscillatorspule des gedehnten 30 m Bandes | C 5303 |
| 106 | Keramischer Kondensator, 200 pF, $\pm 1\%$ | 3059 N 31 |
| 107 | Keramischer Kondensator, 100 pF, $\pm 1\%$ | 3059 N 23 |
| 108 | Oscillatorspule des Bandes 13,5–22,5 m | C 5347 |
| 109 | Ausgleichkondensator, 4–28 pF | |
| 110 | Keramischer Kondensator, 100 pF, $\pm 1\%$ | 3059 N 21 |
| 111 | Glimmerkondensator, 300 pF, $\pm 2\%$ | 3058 N 27 |
| 112 | Glimmerkondensator, 3800 pF, $\pm 2\%$ | 3058 N 58 |
| 113 | Widerstand, 35 Ω , 0,5 Watt | 3015 N 3 |
| 114 | Oscillatorspule des Bandes 21,7–53 m | C 5301 |
| 115 | Ausgleichkondensator, 4–28 pF | |
| 116 | Mittelwellen-Oscillatorspule. Siehe noch unter Nr. 1681 | C 5270 |

| Nr. | BENENNUNG | BESTELL-Nr. |
|-----|---|----------------------------------|
| 117 | Ausgleichkondensator, 4–28 pF ... Siehe noch unter Nr. 1681 | |
| 118 | Keramischer Kondensator, 100 pF, $\pm 1\%$ | 3059 N 22 |
| 119 | Langwellen-Oscillatorspule ... Siehe noch unter Nr. 1681 | C 5271 |
| 120 | Ausgleichkondensator, 4–28 pF ... Siehe noch unter Nr. 1681 | |
| 121 | Glimmerkondensator, 25 pF, $\pm 10\%$ | 3058 N 10 |
| 122 | Dreifach-Drehkondensator, 600 pF | B 3090-B |
| 123 | Glimmerkondensator, 220 pF, $\pm 1\%$ | 3058 N 25 |
| 124 | Glimmerkondensator, 618 pF, $\pm 2\%$ | 3058 N 37 |
| 125 | Kondensator, 0,1 μ F, 750 V | 3052 N 62 |
| 126 | Widerstand, 0,5 M Ω , 0,5 Watt | 3015 N 39 |
| 127 | Tonkorrektionspule mit Eisenkern (Tiefentzerrung) ... | B 1120-B |
| 128 | Widerstand, 10 Ω , 0,5 Watt | 3015 N 61 |
| 129 | Widerstand, 15 Ω , 0,5 Watt | 3015 N 1 |
| 130 | Kondensator, 20.000 pF, 750 V | 3052 N 56 |
| 131 | 9 kHz Siebspule | C 5351 |
| 132 | Widerstand, 75 Ω , 0,5 Watt | 3015 N 6 |
| 133 | Tonkorrektionspule (Hochentzerrung) | C 5305 |
| 134 | Widerstand, 50.000 Ω , 0,5 Watt | 3015 N 32 |
| 135 | Widerstand, 2.000 Ω , 0,5 Watt | 3015 N 21 |
| 136 | Elektrolytischer Kondensator, 25 μ F (25 V) | 3039 N 4 |
| 137 | Widerstand, 1.000 Ω , 0,5 Watt | 3015 N 18 |
| 138 | Elektrolytischer Kondensator, 25 μ F (25 V) | 3039 N 4 |
| 139 | Kondensator, 50 pF, 1500 V ... Siehe noch unter Nummer 1711 | 3053 N 5 |
| 140 | Widerstand, 0,1 M Ω , 0,5 Watt ... Siehe noch unter Nummer 1711 | 3015 N 35 |
| 141 | Widerstand, 0,5 M Ω , 0,5 Watt | 3015 N 39 |
| 142 | Widerstand, 1.000 Ω , 0,5 Watt ... Siehe noch unter Nr. 1721 | 3015 N 18 |
| 143 | Widerstand, 0,5 M Ω , 0,5 Watt | 3015 N 39 |
| 144 | Widerstand, 2 M Ω , 0,5 Watt, $\pm 5\%$ | 3015 N 63 |
| 145 | Widerstand, 75 Ω , 0,5 Watt | 3015 N 6 |
| 146 | Widerstand, 0,25 M Ω , 0,5 Watt | 3015 N 30 |
| 147 | Kondensator 500 pF, 1500 V (unter dem Abschirmkasten der Potentiometer) | 3053 N 25 |
| 148 | Log. Lautstärkeregl.-Potentiometer, 500.000 Ω , zusammengebaut mit Tonfarbenregler und mit Musik-Gespräch-Schalter | B 4035 |
| 149 | Kondensator, 20.000 pF, 750 V (unter dem Abschirmkasten der Potentiometer) | 3052 N 56 |
| 150 | Kondensator, 50 pF, 1500 V (unter dem Abschirmkasten der Potentiometer) | 3053 N 5 |
| 151 | Log. Tonfarbenregler-Potentiometer, 500.000 Ω , zusammengebaut mit Lautstärkeregl. | B 4035 |
| 152 | Kondensator, 20.000 pF, 750 V | 3052 N 56 |
| 153 | Widerstand, 2 M Ω , 0,5 Watt | 3015 N 43 |
| 154 | Kondensator, 500 pF, 1500 V (unter dem Abschirmkasten der Potentiometer) | 3053 N 25 |
| 155 | Kondensator, 50.000 pF, 750 V | 3052 N 59 |
| 156 | Widerstand, 2 M Ω , 0,5 Watt | 3015 N 43 |
| 157 | Widerstand, 50 M Ω , 6 Watt | 3022 N 14 |
| 158 | Widerstand, 1 M Ω , 1 Watt | 3017 N 54 |
| 159 | Widerstand, 1 M Ω , 1 Watt | 3017 N 54 |
| 160 | Kondensator, 2.000 pF, 3500 V | 3054 N 40 |
| 161 | Ausgangstransformator | B 1060-F |
| 162 | Widerstand, 6 M Ω , 0,5 Watt, $\pm 5\%$ | 3015 N 64 |
| 163 | Widerstand, 7500 Ω , 0,5 Watt, $\pm 5\%$ | 3015 N 52 |
| 164 | Widerstand, 200.00 Ω , 1 Watt, $\pm 5\%$ | 3017 N 62 |
| 165 | Skalenlampen (6,5 V, 0,3 A) | B 6003-T |
| 166 | Abschirmtopf zur Abschirmung der Mittel- und Langwellen-Antennenspulen; Oberteil des Topfes ... Unterteil des Topfes ... In dem Abschirmtopf befinden sich die unter Nr. 16, 17, 18, 22, 23, 28 und 29 bezeichneten Bestandteile. Nr. der kompletten Rüstung (ohne Abschirmtopf) | 1137 D 3 1136 D 3 B 1169-M |
| 167 | Abschirmtopf zur Abschirmung der Mittel- und Langwellen-Modulatorsulen; Oberteil des Topfes ... Unterteil des Topfes ... | 1137 D 3 1136 D 3 |