

XXVII - TABLEAU de RADIO-SERVICE

Récepteur S-26 des Ets SEMMCO

Valeurs des éléments :

Condensateurs : C1 400 cm — C2 700 — C3 100 cm — C4 0,1 M.F. — C5 100 cm — C6 150 cm — C7 350 CM — C8 0,5/1000 — C9 0,5/1000 — C10 0,85/1000 — C11 6/1000 — C12 0,1 M.F. — C13 0,1 M.F. — C14 100 cm — C15 0,1 M.F. — C16 200 cm — C17 10 M.F. 30 V. — C18 0,01 M.F. — C19 150 cm — C20 0,5 M.F. — C21 0,1 M.F. — C22 0,1 M.F. — C23 0,1 M.F. — C24 25 M.F. 30 V. — C25 0,01 M.F. — C26 0,01 M.F. 3000 V. — C27 0,05 M.F. 2500 V. — C28 15 M.F. 450 V. — C29 15 M.F. 450 V. — C30 1/1000 — C31 0,5 M.F.

Résistances : R1 300 ohms — R2 50.000 — R3 700 — R4 1 mégohm — R5 250 ohms — R6 1 mégohm — R7 1 mégohm — R8 700 ohms — R9 1 mégohm — R10 1 mégohm — R11 100.000 ohms — R12 100.000 ohms — R13 600 ohms — R14 200.000 ohms — R15 300.000 ohms — R16 15.000 ohms — R17 3.000 ohms — R18 35.000 ohms.

