FEROTEX - Bloc F 18

Quatre positions : O.C., P.O., G.O., P.U.

C.V. : 2 × 0,46 standard.

Un circuit d'antenne par gamme. — Accord par Bourne.

L'oscillateur O.C. fonctionne sur la fréquence inférieure, ce qui facilite l'oscillation locale avec les lampes peu nerveuses 6A7, 6A8, EK3.

Oscillateur G.O., type « Collpitz », supprimant en grande partie l'image de fréquence.

Encombrement. — Hauteur : 60; largeur : 90; longueur : 65 mm.





a. antenne
b. grille mod.
c. grille oscil.
d. plaque oscil
e. masse
f. fourch. C.V
g. V.C.A

1. Accord O.C.
2. " P.O.
3. " G.O.
4. Oscillateur O.C
5. " P.O.
6. " G.O.

Alignement

Gamme P.O. : 1.200 Kcs. Trimmers C.V. — 600 Kcs. Noyaux.

Gamme G.O. : 190 Kcs. Noyaux. — Ne pas retoucher les trimmers du C.V. après réglage sur P.O.

Gamme O.C. : 6 Mcs. Noyaux. — Ne pas retoucher aux trimmers du C.V.

Nota. — Ce modèle donne d'excellents résultats en le faisant précéder d'une H.F. semi-apériodique ce qui, sans entraîner la complication d'une troisième cage au C.V., augmente la sensibilité et assure ainsi tous les avantages d'un montage H.F. normal.

Consulter le constructeur pour ce montage.

M.F. 472 Kcs. — 1. Rouge : H.T. — 2. Jaune : grille. — 3. Vert : V.C.A. — 4. Bleu : plaque.