Gemeinschafts-Empfänger WR 1/P „Rudi"



Strom- bzw. Leistungsaufnahme bei Netzbetrieb

Spannung in Volt	Stellung des Spannungswahl.	Strom in Ampere	Leistung in Watt
110 ~	11	0,27	29
220 ~	5	0,27	59
110 =	9	0,27	23
220 =	2	0,24	50

Schalter 3-7 in Stellung Batterie.

Schwingströme am Punkt P gemessen

Bereich	I min	I max
Kurz	0,045	0,045 mA
Mittel	0,12	0,18 mA
Lang	0,16	0,27 mA

Stellung des Netzspannungswählers für entsprechende Netzspannung

Stellung des Spannungswahl.	Netz-Wechselspannung (Volt)	Netz-Gleichspannung (Volt)	Anoden-Gleich-Spg (Volt)
Netz	–	280	135
1	–	255	135
2	–	220	135
3	–	195	135
4	265	180	135
5	220	165	135
6	205	155	135
7	195	145	135
8	180	135	135
9	140	115	115
10	125	100	100
11	110	85	81
12	110	85	80