JURA 150 A


Wellenbereichschalter in K.W.-Stellung 1
Grammoschalter in Stellung Radio
Lokal-schalter
EF8
ECH3
EBF2
EF9
EL3
EM4
AZ1
ZF = 452 kHz

Jura 150 A

SPULEN

	WERT
Z 1	
S 1	34 Ohm (245 V)
S 2	200 Ohm
S 3	< 1 Ohm
S 4	< 1 Ohm
S 5	3.5 Ohm
S 6	< 1 Ohm
S 7	7 Ohm
S 8	< 1 Ohm
S 9	29 Ohm
S10	4 Ohm
S40	100 Ohm
S41	25 Ohm
S12	< 1 Ohm
S13	< 1 Ohm
S14	< 1 Ohm
S15	3 Ohm
S16	< 1 Ohm
S42	< 280 Ohm
S43	50 Ohm
S17	< 1 Ohm
S18	< 1 Ohm
S19	1 Ohm
S20	< 1 Ohm
S21	2 Ohm
S22	6.5 Ohm
S44	5 Ohm
S45	18 Ohm
S23	9 Ohm
S24	9 Ohm
S32	< 1 Ohm
S35	< 1 Ohm
C31	94 pF
C32	97 pF
S25	3 Ohm
S26	— Ohm
S27	3 Ohm
S31	4 Ohm
C37	103 pF
C38	113 pF
S28	340 Ohm
S29	< 1 Ohm
S30	< 1 Ohm
S34	9 Ohm
S33	4 Ohm

WIDERSTÄNDE

	WERT
R 1	1800 Ohm
R 2	0,82 M. Ohm
R 3	68 Ohm
R 4	10000 Ohm
R 7	150 Ohm
R 8	0,1 M. Ohm
R 9	220 Ohm
R 10	39000 Ohm
R 11	20000 Ohm
R 14	0,1 M. Ohm
R 16	0,15 M. Ohm
R 17	0,275 M. Ohm
R 17a	0,075 M. Ohm
R 18	2,2 M. Ohm
R 19	4,7 M. Ohm
R 20	1,5 M. Ohm
R 21	0,1. M. Ohm
R 22	1000 Ohm
R 23	0,5 M. Ohm
R 24	180 Ohm
R 27	27000 Ohm
R 28	560 Ohm
R 29	15000 Ohm
R 31	0,82 M. Ohm
R 32	1 M. Ohm
R 33	1000 Ohm
R 35	0,1 M. Ohm
R 37	2,2 M. Ohm
R 38	1,5 M. Ohm
R 40	1,5 M. Ohm
R 43	5600 Ohm
R 44	2,2 M. Ohm
R 45	0,39 M. Ohm
R 46	2200 Ohm

KONDENSATOREN

	VALEUR
C 1	47 µF
C 2	47 µF
C 50	14 µF
C 3	11—490 pF
C 4	11—490 pF
C 5	11—490 pF
C 6	10000 pF
C 8	20 pF
C 9	20 pF
C 10	20 pF
C 11	100 pF
C 14	10000 pF
C 15	20 pF
C 16	20 pF
C 17	20 pF
C 19	10000 pF
C 20	56000 pF
C 21	56 pF
C 22	100 pF
C 23	220 pF
C 24	
C 25	20 pF
C 26	20 pF
C 27	6400 pF
C 28	1600 pF
C 29	400 pF
C 30	125 pF
C 31	94 pF
C 32	97 pF
C 33	47000 pF
C 35	56000 pF
C 37	03 pF
C 38	113 pF
C 39	100 pF
C 40	25 µF
C 41	22000 pF
C 43	22000 pF
C 44	2200 pF
C 46	22000 pF
C 47	0,1 µF
C 48	0,18 µF
C 49	100 pF
C 50	14 µF
C 51	50 µF
C 52	680 pF
C 53	0,33 µF
C 54	10000 pF
C 56	5,6 pF
C 57	47000 pF
C 58	22 pF
C 61	20 pF
C 62	20 pF
C 63	20 pF
C 64	200 pF
C 65	56 pF
C 66	1,5 pF
C 67	82 pF
C 68	330 pF
C 69	39 pF
C 70	47000 pF
C 71	22000 pF
C 72	25 µF