



R10477

Jura 154



R10352



B2-B3 B5 B6 B7

Jura 154

WEERSTANDEN

Nummer	Waarde		Codenr.	Prijs
R2	1800	ohm	49 356 30.0	
R11) R12)	0,65 0,2	Mohm Mohm	49 470 36.0	
R21) R22)	0,2 0,65	Mohm Mohm	49 470 36.0	
R31	0,1	Mohm	49 375 48.0	
R32	39000/2	ohm	49 377 43.0	
R33	39000	ohm	49 377 43.0	
R35	56000	ohm	49 377 45.0	
R41	100000/2	ohm	49 377 48.0	
R42	22000	ohm	49 375 40.0	
R43	0,1	Mohm	49 376 48.0	
R45	1,5	Mohm	49 376 62.0	
R46	0,22	Mohm	49 375 52.0	
R47	0,27	Mohm	49 375 53.0	
R48	0,47	Mohm	49 375 56.0	
R49	0,27	Mohm	49 375 53.0	
R50	68000	ohm	49 375 46.0	
R51	1000	ohm	49 375 24.0	
R52	1	Mohm	49 376 60.0	
R53	1	Mohm	49 376 60.0	
R54	1,5	Mohm	49 376 62.0	
R55	0,82	Mohm	49 375 59.0	
R57	22000	ohm	49 375 40.0	
R58	39000	ohm	49 375 43.0	
R59	10000	ohm	49 375 36.0	
R60	1	Mohm	49 376 60.0	
R61	1,5	Mohm	49 376 62.0	
R62	1,5	Mohm	49 376 62.0	
R72	270	ohm	49 375 17.0	
R73	820	ohm	49 375 23.0	
R75	150	ohm	49 376 14.0	
R81	47000	ohm	49 375 44.0	

CONDENSATOREN

Nummer	Waarde		Codenr.	Prijs
C1	47	µF	49 025 22.0	
C2	32	µF	28 182 40.0	
C6 C7 C8	11-490 11-490 11-490	pF) pF) pF)	49 000 54.0	
C14	3,3	pF	49 055 10.0	
C18	20	pF	49 005 03.0	
C28	20	pF	49 005 03.0	
C38	20	pF	49 005 03.0	
C40	37	pF	49 057 53.0	
C47	1430	pF	49 057 60.0	
C48	200	pF	28 212 08.1	
C49	390	pF	49 055 35.0	
C50	200	pF	28 212 08.1	
C51	70-100	pF	zie "Spoelen"	
C52	70-100	pF	zie "Spoelen"	
C61	70-100	pF	49 005 06.0	
C62	70-100	pF	zie "Spoelen"	
C72	47000	pF	49 127 61.0	
C73	25	µF	28 182 24.1	
C75	100	µF	28 185 68.1	
C81	8,2	pF	49 055 15.0	
C82	56	pF	49 055 25.0	
C84	0,1	µF	49 127 26.0	
C85	2200	pF	49 126 51.0	
C91	70-100	pF	49 005 06.0	
C92	12000	pF	49 127 15.0	
C93	39000	pF	49 127 21.0	
C100	37	pF	49 057 53.0	
C101	10	pF	49 055 16.0	
C102	47000	pF	49 127 61.0	
C103	68	pF	49 055 26.0	
C104	470	pF	49 055 36.0	

CONDENSATOREN

Nummer	Waarde		Codenr.	Prijs
C105	47000	pF	49 128 61.0	
C120	47000	pF	49 127 61.0	
C121	47000	pF	49 128 61.0	
C122	56000	pF	49 128 23.0	
C124	0,18	µF	49 128 29.0	
C125	47000	pF	49 127 61.0	
C126	8200	pF	49 127 13.0	
C127	39	pF	49 055 06.0	
C128	39	pF	49 055 23.0	
C129	12000	pF	49 127 15.0	
C130	5600	pF	49 127 11.0	
C131	22000	pF	49 129 90.0	
C132	0,1	µF	49 127 63.0	

SPOELEN

Nr.	Waarde		Codenr.	Prijs
Z1) S1) S2) S3) S4)	* ca. 45 ca.350 < 1 < 1	ohm ohm ohm ohm	A1 070 04.4	
S13) S14) S28) S30)	ca.2,5 < 1 ca.4,5 ca.40	ohm ohm ohm ohm	A1 037 29.0	
S17) S18) S19) S20)	ca.25 ca. 5 ca.90 ca.45	ohm ohm ohm ohm	A1 037 28.0	
S33) S34)	ca. 1 < 1	ohm ohm	A1 035 33.0	
S37) S38) S39) S40)	ca. 3 ca.8,5 ca.10 ca.35	ohm ohm ohm ohm	A1 037 30.1	
S51) C51)	ca.120 70-100	ohm pF	A1 037 31.1	
S55) S56) C52)	ca.120 ca. 12 70-100	ohm ohm pF	A1 037 46.0	
S61) S62) S63) C62)	ca.120 ca. 35 ca. 90 70-100	ohm ohm ohm pF	A1 037 47.0	
S76	ca. 4	ohm	28 220 51.0	
S81) S82) S83) S84)	ca.700 < 1 ca. 17 ca. 17	ohm ohm ohm ohm	A1 081 89.2	
S91	ca.120	ohm	28 587 88.0	
S92) S93)	< 1 < 1	ohm ohm	28 587 71.0	

* gemeten met spanningscarroussel op 245 V

De waarden in tabel "Stroomen en Spanningen" zijn gemeten met een voltmeter met een inwendige weerstand van 2000 Ohm per Volt. Bij gebruik van voltmeters met lagere inwendige weerstand zullen in het algemeen lagere waarden gemeten worden.