



## KAPSCH MELODION

Fünfkreis-Allstromsuper mit der traditionellen Röhrenbestückung 2 × UCH 21, UBL 21, UY 1 N.

Antennenankopplung induktiv-kapazitiv. Im Gegensatz zu der Standard-Ausführung mit vier abgestimmten ZF-Kreisen werden hier nur 3 ZF-Kreise benutzt. Erzeugung der NF- und Regelspannung an den parallel-geschalteten Diodenstrecken der UBL 21. Der unverzögerte Schwundausgleich wirkt auf Misch- und ZF-Stufe. Anschlußmöglichkeit für niederohmigen dynamischen Lautsprecher auf der Sekundärseite des Ausgangsübertragers. Zum Schutz der Skalenlampe kann ein NTC-Widerstand (NTC = negativer Temperaturkoeffizient) eingebaut werden, der in der Wirkungsweise einem Urdox-Widerstand entspricht.