

Sockelschaltung

Siemens-Austria

513 U
Grazioso-Junior

Umschaltung

auf 150 V
1.) Punkt 4 und Punkt 5 verbinden
2.) Punkt 1 und Punkt 2 verbinden

auf 110 V
1. Grüne Leitung von Punkt 2 ablöten und an den Netzschalterkontakt, der nicht mit der Netzschnur be= schaltet ist, löten.
2.) Punkt 3 und Punkt 4 verbinden
3.) Punkt 2 und Punkt 4 verbinden

auf 125 V
1.) Grüne Leitung von Punkt 2 ablöten und an den Netzschalterkontakt, der nicht mit der Netzschnur be= schaltet ist, löten.
2.) Punkt 2 und Punkt 4 verbinden
3.) Netzkabel von Punkt 4 ablöten und an Punkt 3 anlöten.
4.) Drahtwiderstand 190 Ohm / 1,5 W zu den Punkten 3 und 4 parallel löten.