BLAUPUNKT. LG 3000

RENS 1894 RENS 1884 RENS 1823 d.



1933-34

Instr. 500 Ω p.V.

R.1 = 115V-40Ω. 230V=60Ω

R.1 = Kortgesloten bij 220 en 110Volt

R.1 = Court circuité sur 110 et 220V.

	1	2	3	4	
KG	X				19-55m
OG		X			200-600
LG			X		745-2000
P.U.				X	

220 V.

	V_1 RENS 1894	V_2 RENS 1894	V_3 RENS 1843d
Va	160	140	190
Vsg	70	30	170
Vg	—	—	—15, 5
Ia	3,5	0,55	20
Isg	1,5	0,8	6
Ic	5	1,3	26
110 V.			
Va	65	50	90
Vsg	70	30	90
Vg	—	—	—15
Ia	3	0,5	10
Isg	1,5	0,8	3
Ic	5	1,3	13

	230V	220V	150/160V	115V	110V
A	50 kΩ	50 kΩ	25 kΩ	10 kΩ	10 kΩ
B	100 kΩ 150 kΩ	100 kΩ 150 kΩ	80 kΩ	40 kΩ 50 kΩ	40kΩ 50 kΩ
R_1	60 kΩ	0 kΩ	—	40 kΩ	0