

Service Service Service sa

Diffusion exclusive des documentations techniques

SIÈGE SOCIAL : 249, Rue de Crimée

B.P. 26 - 75924 PARIS - CEDEX 19

TÉL. : 202-99-12

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 6 000 000 DE FRANCS - SIREN R.C. PARIS B 632 042 560

PHILIPS



RADIO 90 AL162/00

Année de lancement 1977

SPECIFICATIONS

- Gammes d'ondes :
 - GO : 1177 à 2000m
 - PO : 187 à 577m
- Fréquence intermédiaire : 452 KHz
- Puissance de sortie : pour D = 10% 250 mW
- Alimentation : 4,5V - 3 piles 1,5V type R14
- Haut-parleur : \varnothing 7 cm = 8Ω
- Raccordement : prise écouteur \varnothing 3,5 mm
- Dimensions : 210 x 110 x 55 mm



PRESENTATION

- Sur façade : cadran en haut, échelle en mètres
: petit cadran pour potentiomètre
- Sur le cadran : molette syntonisation
potentiomètre marche/arrêt
- Sur le dos : commutateur gammes
: prise écouteur

PIECES SERVICE

	<u>Code</u>
- Commutateur de gammes	4822 277 20194
- Condensateur variable	4822 125 20171
- Ferrite ferrocapteur	4822 158 60331
- Haut-parleur 8 Ω	4822 240 30077
- Potentiomètre de puissance avec interrupteur - 50 K Ω	4822 101 40084
- Couvercle batterie	4822 423 40439

RA 7-04 A

FORMATION - BUREAU D'ETUDES : 249, rue de Crimée

MAGASINS - PIÈCES DÉTACHÉES : 191, boulevard Macdonald

75924 PARIS CÉDEX 19

Strictement confidentiel

Reproduction interdite

