

dernières nouvelles  
**PHILIPS**

# NOUVEAU RÉCEPTEUR AM/FM d'esthétique très moderne

INFORMATIONS BREVES COMMUNIQUEES PAR LE DEPT APPAREILS RECEPTEURS SON ET TELEVISION

## 22 RL 370

- Récepteur AM/FM, 3 gammes d'ondes
- Index mobiles pour repérage facile des stations FM
- Voyant indicateur de la gamme en service



### 3 gammes d'ondes :

GO : 1150 à 2000 mètres  
PO : 185 à 580 mètres  
FM : 87,5 à 104 MHz

### 13 semi-conducteurs :

#### Réglages :

1 commutateur Marche/Arrêt  
1 bouton pour accord  
1 bouton pour volume

#### Cadre/Antenne :

Ferrocaptur pour AM  
Antenne télescopique orientable pour FM

#### Haut-parleur :

Type AD 3415 PX  
Diamètre 10 cms  
Impédance 15 ohms

#### Puissance électrique :

400 mW pour 10% de distorsion

#### Alimentation :

7,5 volts par 5 piles de 1,5 V  
type R 14

#### Consommation :

sans signal : 20 mA

#### Raccordements :

Douille coaxiale  $\varnothing = 3,5$  mm  
pour écouteur type AF 9120/10  
avec élimination du haut-parleur  
incorporé

#### Cadran :

Linéaire horizontal avec 3 curseurs mobiles servant à repérer 3 stations FM pour accord rapide  
Course de l'index : 75 mm

#### Coffret :

Polystyrène

#### Couleurs :

22 RL 370/00 L rouge  
/00 R anthracite

#### Dimensions :

258 x 134 x 51 mm

